


# Funktionen im Konfigurationsbetrieb

	! nur bei erster Inbetriebnahme		Mastercode ändern	Freigabezeit ändern default: 10s	Tastaturtöne aktivieren / deaktivieren default: aktiv (empfohlen)
	Betriebsart einstellen	Stellenanzahl für PIN-Code einstellen			
<b>Konfigurationsbetrieb aktivieren</b>	99	99	99	99	99
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
<b>Funktionsnr.</b>	98	71	90	70	72
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
<b>Parameter 1</b>	0: Nutzerschüssel 1: Nutzerschüssel und PIN 2: nur PIN 3: Nutzerschüssel oder PIN	4: 4-stellige PIN 6: 6-stellige PIN	Bisheriger Mastercode	Anzahl Sekunden: 3 bis 30	0: deaktivieren 1: aktivieren
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
<b>Parameter 2</b>	—	—	Neuer Mastercode Maximale Länge: 10 Stellen	—	—
	—	—	🔒	—	—
<b>Parameter 3</b>	—	—	Neuen Mastercode wiederholen	—	—
	—	—	🔒	—	—
<b>Normalbetrieb aktivieren</b>	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
albstadt@assaabloy.com  
www.assaabloy.com/de



**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

## Funktionentabelle

D0109204, 11.2022

Experience a safer  
and more open world







### Achtung!

**Funktionseinschränkung und Datenverlust durch falsche Bedienung:** Diese Kurzanleitung ist eine Referenz ohne jede weitergehende Erklärung.

- Lesen Sie die Anleitung D01063nn Konfigurationsanleitung vollständig, bevor Sie diese Kurzanleitung nutzen.

### Normalbetrieb

Identifizieren	Dauerauf-Funktion verwenden	Dauersperr-Funktion einmalig aufheben
Je nach Betriebsart: NutzerAusweis und/oder PIN-Code	Identifizieren	Mastercode
—		
—	0: deaktivieren 1: aktivieren 2: aktivieren mit Zeitbegrenzung	—
—		—
—	nur bei Zeitbegrenzung: 1 – 36: <b>Stunden</b>	—
—		—



