

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120004094 Rev. 02

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen wird von der anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW bestätigt, dass

die Bauprodukte	Komponenten für elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen. Einzelteile und Kombinationsmöglichkeit gemäß Anlage 1.
der Firma	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 72458 Albstadt
den Anforderungen der	Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme für Türen in Rettungswegen (EltVTR) – 1997-12,.

übereinstimmen und entsprechend Bauregelliste A Teil 1. lfd. Nr. 6.19, Übereinstimmungsnachweis ÜHP, in Übereinstimmung mit der ÜZVO RP mit dem „Ü“-Zeichen gekennzeichnet werden dürfen.

Bei der Montage der Komponenten sind die diesbezüglichen Bestimmungen der EltVTR zu beachten.
Es sind die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Dortmund, den 12.01.2015
Im Auftrag



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Verwendungsübersicht von effeff Komponenten für el. Fluchttür-Verriegelungssysteme

D000475 07
12.01.2015

Steuergeräte			Steuerterminals / -module			
720-40	720-30	720-32	1370-20	1338-14/15/20/21	1383E1N 1383E2N 1384E1N 1384E1T	1385E1N 1385E1T

Direkte Freischaltung									
Terminals									
Fluchttürterminal	1337-10/11	X	X	X	-	-	-	-	-
Fluchttürterminal	1337-12-10	X	X	X	X	-	-	-	-
Fluchttürterminal	1370-10	X	X	X	X	-	-	-	-
Fluchttürterminal	1380 ¹	X	X	X	X	-	-	-	-
¹ bestehend aus Nottaster 1380 E 10 und Bedienteil 1380 E 01/03/04/06, 1385ES1									
Bedienteile									
Schlüsselschalter	1380E01	X	X	X	X	X*	X	X	
Schlüsselschalter	1380E03	X	X	X	X	X*	-	-	
Schlüsselschalter	1380E04	X	X	X	X	X*	X	X	
Schlüsselschalter	1380E06	X	X	X	X	X*	-	-	
Schlüsselschalter	1385ES1	X	-	-	X ²	-	X	X	
Externes Betätigungselement nach EN 60950-1, zur berechtigten Bedienung anstelle der obengenannten Schlüsselschalters, mit potentialfreiem mechanischen Schaltkontakt		X	-	-	-	-	X	X	
Bedienteil	1332-10/11	X	X	X	X	X*	-	-	
² mittels Anschlussplatine 1385EAP [*] Sabotageauswertung und akustischer Alarm an den Bedienteilen nicht möglich									
Erweiterungen									
Sicherheits-Relaismodul	720-32-SRM	X	X	X	X	X	X	X	
Verriegelungselemente									
Fluchttüröffner	331	X	X	X	X	X	X	X	
Fluchttüröffner	332	X	X	X	X	X	X	X	
Pendeltüröffner	351	X ³	X	X	X	X	-	X ³	
Haftmagnet	827	X	X	X	X	X	X	X	
Haftmagnet	827H / 827HA	X	X	X	X	X	X	X	
Haftmagnet	828	X	X	X	X	X	X	X	
Verriegelung mit gültigem EHVTR Prüfzeugnis entsprechend den Anschlussbedingungen von ASSA ABLOY:									
Fluchttüröffner	DORMA 50x	X	X	X	X	X	X	X	
³ nur bei Konfiguration mittels FT-Manager									
Indirekte Freischaltung									
Bedienteile für Indirekte Freischaltung									
Nottaster	1380 E 10	X	X	X	-	-	X	X	
Erweiterungen für Indirekte Freischaltung									
Sicherheits-Relaismodul	720-32-SRM	X	X	X	-	-	X	X	
Bedienteil mit Ruftaste	1332-70	X	X	X	-	-	-	-	
Bei indirekter Freischaltung kann unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften auf ein Terminal vor Ort verzichtet werden wenn folgende Gerätekombinationen der oben aufgelisteten Geräte verwendet werden:									
Zulässige Gerätekombinationen:									
a. 720-32 + Bedienteil/Terminal + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + Verriegelungselement									
b. 720-30 + Bedienteil/Terminal + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement									
c. 1383E1N / 1384E1N / 1385E1N + Bedienteil + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement									
d. 1383E1N / 1384E1T / 1385E1T + Bedienteil + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement									
e. 720-40 (oder Set 720-42 bestehend aus 720-40 + 720-32-SRM)									
Wird anstelle eines Bedienteils ein Terminal mit NOT-Auf verwendet kann dieser für die örtliche Anforderung einer Indirekten Freischaltung dienen und an zentraler Stelle durch Signalisierung eines Alarmes die Aufmerksamkeit der Sicherheitsfachkraft auf die Türe fokussieren. Dadurch wird eine Gefahrensituation schneller erkennbar und die Betriebssicherheit erhöht.									
Legende		x = mögliche Verwendung - = nicht kombinierbar							

