

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50500

Seite 1 von 3



- Bewährte Rundum-Sicherheit in neuem, elegantem Design
- Moderne Touch-Oberfläche mit kapazitiven Tasten
- Integrierter Helligkeitssensor zur dynamischen Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Komfortable Bedienung per App (Android/iOS), Webbrowser, an der Zentrale und mit vielen, frei wählbaren Bedienoptionen wie Fernbedienung, Chipschlüssel oder Codeeingabe
- Integration elektronischer Zutrittskontrollsysteme
- Videoverifikation per App mit bis zu 6 ABUS IP-Kameras
- Aktiver Einbruchschutz durch die Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 verdrahtete Melder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich, integriertes Wählgerät
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

DAS MULTI-TALENT UNTER DEN ALARMANLAGEN: ROBUSTER SCHUTZ IM EDLEN DESIGN Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser & Notfällen, einzigartiger aktiver Einbruchschutz und vieles mehr: Ob für Haus, Büro oder Betrieb – im erstklassigen Design der Secvest Touch Alarmzentrale. Bewährt & rundum sicher Mit einem breiten Spektrum an Funk-Komponenten (48 je System), Mechatronik-Meldern und optionalen Draht-Meldern. Die Bedienung, wie das Aktivieren und Deaktivieren, gelingt an der eleganten Touch-Oberfläche sehr komfortabel. Die kapazitive Bedienoberfläche leuchtet dauerhaft oder bei Berührung – und ist dank Helligkeitssensor stets gut lesbar. Ein spezieller Reinigungsmodus dient der sicheren Reinigung des Covers. Die Bedienung kann ebenso per Funk-Türzylinder, Codeeingabe, Proximity-Chipschlüssel oder Fernbedienung erfolgen. Für ein Maximum an Sicherheit & Komfort für bis zu 50 Nutzer. Der entscheidende Schritt voraus Mit der kostenfreien Secvest App (Smartphone, Tablet) gehen Bedienung und Statusabfrage ganz leicht. Elektronische Funk-Türzylinder lassen sich direkt freigeben und sperren. Live-Bilder & Aufzeichnungen von max. 6 IP-Kameras sind in der App sichtbar, auch von unterwegs. Aktiver Einbruchschutz ist 2-fach sicher An Fenstern und Türen angebrachte Mechatronik-Melder erkennen schon den ersten Einbruchversuch – ehe der Täter ins Haus gelangt. Robuste Mechanik clever integriert. Anwesenheitssimulation und Gebäudeautomation: Funksteckdosen und Schaltausgänge dienen zur Steuerung von Licht, Rollläden, HiFi usw.

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50500

Seite 2 von 3

Technische Daten:

Produktgruppe	Zentrale
Farbe	weiß
EN	Grad 2
Norm	EN50131-1 Security Grad 2
VdS Klasse	sonstige
Mechanischer Schutz	Nein
Abmessungen	(BxHxT) 205x285x46 mm
Aktiver Einbruchschutz	Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung)
Anschlüsse	230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang
Anzahl Bedienteile	8
Anzahl Benutzer	50
Anzahl Drahtzonen	2 x CC oder 4 x FSL
Anzahl Ereignisse	600
Anzahl Fernbedienungen	50
Anzahl Funkzonen	48
Anzahl virtuelle IP-Zonen	6
Anzeige	Display
Ausgänge	32 Funk, 4 Draht
Batterie - Typ	7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000)
Bedienung	an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, mobile Application, Telefon
Breite	205 mm
Duplex-Antennentechnologie	Ja
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja

Erweiterbar (hybrid)	Nein
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	285 mm
Integrierte Sirene	Ja
Länge	46 mm
Max. Anzahl Bedienteile	8
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Notstrom-Laufzeit	24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	1,24 kg
Netzteil	Integriert oder extern
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Netzwerkanschluss	Ethernet
Notstromversorgung	Ja
Programmierung	Über Web Server oder direkt an Zentrale
Protokolle	NSL/AES: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	4
Sicherheitsgrad	2
Softwarestand	3.01.01

Secvest Touch Funkalarmanlage

Art.-Nr. FUA50500

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsversorgung DC	13,8 V
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU

Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4
Umweltklasse	II
Video-Verifikation	Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Zertifizierungen	VdS Home, EN2, INCERT
Zugriffsschutz	Ja